



Arkusze programowania

CENTRALA ALARMOWA

PC4010A

DSC®

WERSJA 3.0



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 022 546 05 46, faks 022 546 05 01
www.aat.pl

Spis Treści

CZĘŚĆ 1: OPIS SYSTEMU	4
CZĘŚĆ 2: POZIOM SYSTEMU	6
POZIOM SYSTEMU	6
Opcje instalatora	6
Komunikaty	6
Opcje systemu	7
Sekcja DLS	8
Komunikator	9
Wyjście SAUX+	19
Wyjście sygnalizacji BELL	19
Wyjście PGM	19
Programowanie PC4204	20
Programowanie PC4216	21
Nazwa systemu	22
Programowanie PC4400	23
Harmonogramy zdarzeń	24
Przyciski funkcyjne klawiatur	28
Opcje urządzeń adresowalnych	29
Programowanie PC4820	31
CZĘŚĆ 3: POZIOM PODSYSTEMU	32
POZIOM PODSYSTEMU	32
Edytowanie podsystemu	32
Kasowanie podsystemu	39
Kopiowanie podsystemu	39
Dodatek A Tabela znaków ASCII	40

PC4400

Fizyczna lokalizacja Moduł DVACS
(T/N)

--	--

PC4204

Fizyczna lokalizacja

Fizyczna lokalizacja

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

PC4216

Fizyczna lokalizacja

Test wyjść
(T/N)

Fizyczna lokalizacja

Test wyjść
(T/N)

01		
02		
03		
04		
05		

06		
07		
08		
09		

PC4701

Fizyczna lokalizacja

--

PC4702

01	
02	

03	
04	

PC4820

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Część 2 POZIOM SYSTEMU

Nr referencyjny

POZIOM SYSTEMU

Opcje instalatora

[000000]

Kod instalatora

Fabrycznie
 Kod 4 cyfrowy 4010
 Kod 6 cyfrowy 401000

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 lub
 _____|_____

[000001]

Pierwszy Kod Główny

Kod 4 cyfrowy 1234
 Kod 6 cyfrowy 123456

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 lub
 _____|_____

[000002]

Drugi Kod Główny

Kod 4 cyfrowy AAAA
 Kod 6 cyfrowy AAAA00

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 lub
 _____|_____

[000003]

Kod Testowania

Kod 4 cyfrowy AAAA
 Kod 6 cyfrowy AAAA00

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 lub
 _____|_____

[000004]

Kod ochrony

Podsystemy
 1 2 3 4
 Kod 4 cyfrowy TTTT
 Kod 6 cyfrowy AAAA00

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 lub
 _____|_____

[000005]

Blokada instalatora

Wyłączona

Aktywna Nieaktywna

KOMUNIKATY

[000100]

Nie włączone

Fabrycznie
 System
 Nie włączył się

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 _____|_____

[000101]

Alarm w pamięci

Alarm pojawił się
 w pamięci

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 _____|_____

[000102]

4701 Czujka dymu 2 przewodowa

2-P Czujka dymu

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[000103]

4701 Czujka przepływu wody

Przepływ wody

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[000104]

Sabotaż linii

Sabotaż linii < >

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[000105]

Awaria linii

Awaria linii < >

(Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

[0] wyczyść ekran
 [1] kasuj do końca

[2] zmiana liter
 [3] Znaki ASCII

[4] Wyjście bez zapisu
 [5] Zapisz

OPCJE SYSTEMU**[000200]****Przełączniki systemowe**

	<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>	<i>Patrz Rozdz.</i>		<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>	<i>Patrz Rozdz.</i>
Zmiana Kodu Głównego T		<input type="checkbox"/>	7.4	Globalny przycisk [P]	T	<input type="checkbox"/>	6.5
Blokada przy włączeniu	T	<input type="checkbox"/>	10.1	Globalny zegar	T	<input type="checkbox"/>	6.2
Pokaż usterkę AC	T	<input type="checkbox"/>	10.1	Blokada klawiatury globalnej	N	<input type="checkbox"/>	6.6
Sieć 60 Hz	T	<input type="checkbox"/>	10.1	Globalne usterki	T	<input type="checkbox"/>	6.2
Czas z kwarcu	N	<input type="checkbox"/>	10.3	Globalne alarmy	N	<input type="checkbox"/>	6.2
Bez AC nie załącza	N	<input type="checkbox"/>	10.1	Globalny status N		<input type="checkbox"/>	6.2
Bez DC nie załącza	N	<input type="checkbox"/>	10.1	Globalny czas na wejście	N	<input type="checkbox"/>	6.2
Pokaż pamięć	N	<input type="checkbox"/>	6.8	Klawiatura nr 1 globalna	N	<input type="checkbox"/>	6.2
Pokaż blokady	N	<input type="checkbox"/>	6.9	Linia 1 szybka	N	<input type="checkbox"/>	5.4
Wyłączenie sygnalizatora	T	<input type="checkbox"/>	10.2	Inwersja wyj. użyt. nr 1	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Śledzenie + Alarm	N	<input type="checkbox"/>	11.2	Inwersja wyj. użyt. nr 2	T	<input type="checkbox"/>	11.2
Kody 6 cyfrowe	N	<input type="checkbox"/>	7.4	Inwersja wyj. użyt. nr 3	N	<input type="checkbox"/>	11.4
Drukowanie co godzinę	N	<input type="checkbox"/>	10.12	Inwersja wyj. użyt. nr 4	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Czas 24 godzinny	N	<input type="checkbox"/>	10.3	Inwersja wyj. użyt. nr 5	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Usterka z kodem	N	<input type="checkbox"/>	7.4	Inwersja wyj. użyt. nr 6	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Alarm sabotaż/usterka	T	<input type="checkbox"/>	10.6	Inwersja wyj. użyt. nr 7	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Sygnalizator pożarowy wył.	T	<input type="checkbox"/>	10.2	Inwersja wyj. użyt. nr 8	N	<input type="checkbox"/>	11.2
Sabotaż klawiatury	N	<input type="checkbox"/>	6.7	Gaszenie klawiatury	N	<input type="checkbox"/>	6.4
Sabotaż nie włączona	N	<input type="checkbox"/>	10.6	Gaszenie klawiatury z kodem	N	<input type="checkbox"/>	*
Czujki bezprzew. sabotaż	T	<input type="checkbox"/>	10.6	Detekcja zakłóceń radiowych	N	<input type="checkbox"/>	16.4
Sygnalizacja usterki, sabotażu	N	<input type="checkbox"/>	16.5	Usterka AC głośna	N	<input type="checkbox"/>	16.4
Kod widoczny	T	<input type="checkbox"/>	7.4	Zatrząsk usterek	N	<input type="checkbox"/>	**
Globalny przycisk [F]	T	<input type="checkbox"/>	6.5	Autoweryfikacja czujki 2P	N	<input type="checkbox"/>	
Globalny przycisk [A]	T	<input type="checkbox"/>	6.5				

* Patrz instrukcja instalacyjna PC4164

** Dotyczy PC4010CF

[000201]**Przełączniki klawiatury**

	<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>		<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>
[F] Sygnalizacja głośna	T	<input type="checkbox"/>	[A] Brzęczyk	N	<input type="checkbox"/>
[F] Sygnalizacja pulsująca	T	<input type="checkbox"/>	[P] Sygnalizacja głośna	N	<input type="checkbox"/>
[F] Brzęczyk	T	<input type="checkbox"/>	[P] Sygnalizacja pulsująca	N	<input type="checkbox"/>
[A] Sygnalizacja głośna	N	<input type="checkbox"/>	[P] Brzęczyk	N	<input type="checkbox"/>
[A] Sygnalizacja pulsująca	N	<input type="checkbox"/>			

Nr referencyjny

[000401]

Przełączniki komunikacji

	<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>		<i>Fabrycznie</i>	<i>T/N</i>
Komunikacja włączona	T	<input type="checkbox"/>	Wybieranie europejskie	N	<input type="checkbox"/>
Wybieranie DTMF	T	<input type="checkbox"/>	Wybieranie standardowe	T	<input type="checkbox"/>
Powroty po sygnalizacji	T	<input type="checkbox"/>	Nr 2 rezerwowo dla nr 1	N	<input type="checkbox"/>
Powroty po wyłączeniu	N	<input type="checkbox"/>	Nr 3 rezerwowo dla nr 1	N	<input type="checkbox"/>
Kasuj licznik 24H	N	<input type="checkbox"/>	Nr 3 rezerwowo dla nr 2	N	<input type="checkbox"/>
Ident. częściowego zamkn	N	<input type="checkbox"/>	Detekcja sygnału zajętości		<input type="checkbox"/>
Częściowe zamkn. autowł.	T	<input type="checkbox"/>	N		<input type="checkbox"/>
Powrót ident. cz. zamkn.	N	<input type="checkbox"/>	1300 Hz ID	N	<input type="checkbox"/>
MLT aktywne	T	<input type="checkbox"/>	Wybieranie alternatywne	N	<input type="checkbox"/>
MLT głośne alarmy	T	<input type="checkbox"/>	SIA 1 Nr identyfikacyjny	T	<input type="checkbox"/>
Głośna sygn. ust. komunik.	N	<input type="checkbox"/>	SIA Automat	N	<input type="checkbox"/>
MLT + alarm głośny	N	<input type="checkbox"/>	Cykl testu w minutach	N	<input type="checkbox"/>
Potwierdzenie komunikacji	N	<input type="checkbox"/>	Opóźnienie TX w minutach	N	<input type="checkbox"/>
Potwierdzenie głośne	N	<input type="checkbox"/>	Nr identyfikacyjny 6 cyfrowy	N	<input type="checkbox"/>
Test transmisji	N	<input type="checkbox"/>	2 test linii telefonicznej	N	<input type="checkbox"/>

Różne

	<i>Fabrycznie</i>		<i>Rozdział</i>
[00040200]	Liczba prób DTMF	004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255)	12.3
[00040201]	Licznik naruszeń	003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255)	10.5
[00040202]	Opóźnienie transmisji usterki AC	0700 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (HHMM)	10.9
[00040203]	Opóźnienie transmisji linii	000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 sekund)	

Transmisja testu

	<i>Fabrycznie</i>		
[0004020400]	Co ile dni	030 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 dni)	10.8
[0004020401]	Godzina	0000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (HHMM)	10.8
[00040205]	Zajętość opóźnienie	060 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 sekund)	10.9
[00040206]	Opóźnienie usterki linii tel.	003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 sprawdzeń)	10.7
[00040207]	Liczba prób TL # 1	010 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255)	10.9
[00040208]	Liczba prób TL # 2	010 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255)	10.9
[00040209]	Liczba prób TL # 3	010 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255)	10.9
[00040210]	Opóźnienie dzwonienia	020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 sekund)	10.9
[00040211]	Opóźnienie usterki akumulatora urządzenia bezprzewodowego	007 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (000-255 dni)	10.9

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny

Kody Raportujące

- [00040300] Alarm z linii (Alarm linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040301] Powrót linii (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040302] Sabotaż linii (Sabotaż linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040303] Powrót po sabotażu (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040304] Usterka linii (Usterka linii XXX, XXX = 001-064)
- [00040305] Powrót po usterce (Powrót linii XXX, XXX = 001-064)

Linia		Linia		Linia		Linia	
001	□□□	017	□□□	033	□□□	049	□□□
002	□□□	018	□□□	034	□□□	050	□□□
003	□□□	019	□□□	035	□□□	051	□□□
004	□□□	020	□□□	036	□□□	052	□□□
005	□□□	021	□□□	037	□□□	053	□□□
006	□□□	022	□□□	038	□□□	054	□□□
007	□□□	023	□□□	039	□□□	055	□□□
008	□□□	024	□□□	040	□□□	056	□□□
009	□□□	025	□□□	041	□□□	057	□□□
010	□□□	026	□□□	042	□□□	058	□□□
011	□□□	027	□□□	043	□□□	059	□□□
012	□□□	028	□□□	044	□□□	060	□□□
013	□□□	029	□□□	045	□□□	061	□□□
014	□□□	030	□□□	046	□□□	062	□□□
015	□□□	031	□□□	047	□□□	063	□□□
016	□□□	032	□□□	048	□□□	064	□□□

Nr referencyjny**[00040306] Przyciski [F] [A] [P]**[F] Alarm pożarowy [A] Alarm pomocniczy [P] Alarm Panika [F] Pożar Powrót [A] Pomoc Powrót [P] Panika Powrót **[00040307] Alarmy różne**Kod wymuszenia Alarm Kod Policyjny Otwarcie po alarmie Drzwi otwarte siłą Otwarte zbyt długo Alarm po zamknięciu Drzwi otwarte siłą powrót Otwarte zbyt długo powrót **[00040308] Sabotaże różne**Sabotaż systemu alarm. Powrót sabotażu systemu Blokada klawiatury **[00040309] Zdarzenia pożarowe**Alarm czujki dymu 2P Usterka czujki dymu 2P Test pożarowy Start Alarm cz. dymu 2P powrót Usterka cz. dymu 2P powrót Test pożarowy Stop Alarm zraszacza Usterka zraszaczy Linia poż. blokada Alarm zraszacza powrót Usterka zraszaczy powrót Linia poż. odblok. **[00040310] Zamknięcia**

Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.	Uzytk.
001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 017	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 033	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 049	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 065	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 081	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 097	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 113
002	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 018	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 034	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 050	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 066	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 082	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 098	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 114
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 019	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 035	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 051	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 067	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 083	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 099	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 115
004	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 020	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 036	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 052	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 068	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 084	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 116
005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 021	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 037	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 053	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 069	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 085	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 117
006	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 038	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 054	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 070	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 086	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 102	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 118
007	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 039	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 055	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 071	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 087	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 103	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 119
008	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 024	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 040	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 056	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 072	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 088	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 104	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 120
009	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 025	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 041	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 057	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 073	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 089	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 121
010	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 026	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 042	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 058	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 074	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 090	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 106	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 122
011	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 027	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 043	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 059	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 075	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 091	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 107	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 123
012	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 044	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 060	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 076	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 092	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 108	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 124
013	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 029	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 045	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 061	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 077	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 093	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 125
014	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 046	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 062	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 078	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 094	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 110	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 126
015	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 031	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 047	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 063	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 079	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 095	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 111	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 127
016	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 032	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 048	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 064	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 080	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 096	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 112	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128

[00040311] Zamknięcia różneZamknięcia 129-1000 Przerwanie autowłączenia Zamknięcia automatyczne Częściowe zamknięcie Zamknięcia specjalne **00040312] Zamknięcia podsystemów**Podsystem 1 Zamknięcie Podsystem 3 Zamknięcie Podsystem 2 Zamknięcie Podsystem 4 Zamknięcie

Nr referencyjny

[00040313] Otwarcia

Użytk.	Użytk.	Użytk.	Użytk.	Użytk.	Użytk.	Użytk.	Użytk.
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040314] Otwarcia różne

Otwarcia 129-1000 Otwarcia specjalne Otwarcia automatyczne

[00040315] Otwarcia podsystemów

Podsystem 1 Otwarcie Podsystem 3 Otwarcie

Podsystem 2 Otwarcie Podsystem 4 Otwarcie

[00040316] Serwisowe

Usterka akumulatora PC4010	<input type="checkbox"/>	Awaria tel. -powrót	<input type="checkbox"/>	Wejście instalatora	<input type="checkbox"/>
Usterka AC PC4010	<input type="checkbox"/>	Awaria tel. 2 -powrót	<input type="checkbox"/>	Wyj. instalatora	<input type="checkbox"/>
Usterka sygn. Bell	<input type="checkbox"/>	Komunikacja -powrót	<input type="checkbox"/>	Zaniechanie zamykania	<input type="checkbox"/>
Usterka wyj. AUX	<input type="checkbox"/>	Rejestr 3/4 pełny	<input type="checkbox"/>	Tryb testu -wejście	<input type="checkbox"/>
Akumulator centrali -powrót	<input type="checkbox"/>	Test użytkownika	<input type="checkbox"/>	Tryb testu -wyjście	<input type="checkbox"/>
Centrala -powrót sieci	<input type="checkbox"/>	Test okresowy	<input type="checkbox"/>	Usterka systemu	<input type="checkbox"/>
Powrót sygn. Bell	<input type="checkbox"/>	Test modułu GSM	<input type="checkbox"/>	Usterka systemu -powrót	<input type="checkbox"/>
AUX centrali -powrót	<input type="checkbox"/>	Usterka testu okres.	<input type="checkbox"/>	Usterka akumulatora urz. BP	<input type="checkbox"/>
Usterka COMBUS	<input type="checkbox"/>	Usterka masy	<input type="checkbox"/>	Powrót ust. akumulatora urz. BP	<input type="checkbox"/>
COMBUS usterka -powrót	<input type="checkbox"/>	Usterka masy -powrót	<input type="checkbox"/>	Ust. komunikacja z modułem	<input type="checkbox"/>
Awaria linii tel.	<input type="checkbox"/>	Wej. przez DLS	<input type="checkbox"/>	Powrót ust. kom. z modułem	<input type="checkbox"/>
Awaria linii tel. 2	<input type="checkbox"/>	Wyj. przez DLS	<input type="checkbox"/>		

Nr referencyjny

GSM 1000

- [00040400] **Pierwszy nr telefonu** (wprowadź do 31 cyfr i naciśnij [*] dla wyboru opcji):

- [00040401] **Drugi nr telefonu** (wprowadź do 31 cyfr i naciśnij [*] dla wyboru opcji):

- [00040402] **Trzeci nr telefonu** (wprowadź do 31 cyfr i naciśnij [*] dla wyboru opcji):

- [00040403] **Nr telefonu DLS** (wprowadź do 31 cyfr i naciśnij [*] dla wyboru opcji):

- | | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| [0] Zapisz | [2] Pauza 2 sek. | [4] DTMF[*] |
| [1] Czekaj na sygnał | [3] Pauza 4 sek. | [5] DTMF[#] |

- [00040404] **Przełączniki GSM**
- | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------|--|--|
| | <i>Fabrycznie</i> | <i>T/N</i> | | |
| Moduł GSM | N | _____ | | |
| Test transmisji | N | _____ | | |
- [00040405] Co ile dni 030 _____ (000-255 dni)
- [00040406] Godzina 0000 _____ (HHMM)
- [000405] **LINKS 2XXX**
- | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | <i>Fabrycznie</i> | <i>T/N</i> | | <i>Fabrycznie</i> | <i>T/N</i> |
| LINKS 2XXX | N | _____ | Otw/Zamkn | N | _____ |
| Alarm/Powrót | N | _____ | Pozostałe | N | _____ |

- [0005] **WYJŚCIE SAUX+**
- | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| | | | <i>Podsystem</i> | | | |
| | <i>Typ wyjścia</i> | | <i>1 2 3 4</i> | <i>Linia</i> | <i>Harm.#</i> | <i>Czas impulsu</i> |
| Wyj. SAUX+ | <i>Fabr.</i> | 3 9 | T N N N | | | 0 0 5 |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

- [0006] **WYJŚCIE SYGNALIZACJI BELL**
- | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Wyj. Sygn. Bell | <i>Fabr.</i> | 0 0 | T N N N | | | 0 0 0 |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

- 000700] **WYJŚCIE PGM**
- | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|
| | Wyjście PGM | <i>Fabr.</i> | 3 8 | T N N N | | |
| 0 0 0 | | | _____ | _____ | _____ | _____ |

Opcje wyjść PGM:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| [00] Pożar i włamanie | [15] Brak komunikacji | [30] Sygnalizacja sabotażu linii | [45] Wyjście użytkowe 8 |
| [01] Inwersja pożar i włamanie | [16] Komunikacja działa | [31] Sygnalizacja usterki linii | [46] Wyjście policyjne |
| [02] Tylko włamanie | [17] Przed komunikacją | [32] Włączenie obwodowe | [47] Napad |
| [03] Tylko inwersja włamanie | [18] Po komunikacji | [33] Włączenie zwykłe | [48] Usterka linii pożarowych |
| [04] Tylko pożar | [19] Zasilanie COMBUS | [34] Alarm z 2P czujki dymu | [49] Sygn. pożar. ciągły |
| [05] Tylko inwersja pożar | [20] Gotowość | [35] Usterka 2P czujki dymu | [50] Sygn. pożar. modulowany |
| [06] Włączanie | [21] Alarm z linii | [36] Alarm zraszacz | [51] Sygn. pożar. kalifornijski |
| [07] Inwersja włączanie | [22] Śledzenie linii | [37] Usterka czujki przepływu | [52] Sygn. pożar. impulsowy |
| [08] Harmonogram dat | [23] Wymuszenie | [38] Wyjście użytkowe 1 | [53] Sygn. pożar. stroboskopowy |
| [09] Alarm zatrask | [24] Śledzenie brzęczyka | [39] Wyjście użytkowe 2 | [54] Doziemienie |
| [10] Wyjście usterki | [25] Sterowanie z DLS | [40] Wyjście użytkowe 3 | [55] Usterka systemu pożarowego |
| [11] Sygnalizacja towarzysząca | [26] Czas na wyjście | [41] Wyjście użytkowe 4 | [56] Usterka sygnalizatora Bell |
| [12] Gong | [27] Czas na wejście | [42] Wyjście użytkowe 5 | [57] Status AC |
| [13] Tylko Monitor linii tel. (MLT) | [28] Sabotaż linii | [43] Wyjście użytkowe 6 | [58] Pamięć alarmu |
| [14] MLT i alarm | [29] Awaria linii | [44] Wyjście użytkowe 7 | |

Niniejsza strona jest wzorcowa. Wykonaj kopie tej strony przed wypełnieniem.

PROGRAMOWANIE PC4204

[000702]

Opcje 4204

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numer modułu PC4204 (1-16 = XX)

	Typ	Podsystem*								Linia	Harm.#	Czas impulsu
		1	2	3	4	5	6	7	8			
[000702XX01]	PC4204 Wyjście 01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX02]	PC4204 Wyjście 02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX03]	PC4204 Wyjście 03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[000702XX04]	PC4204 Wyjście 04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Lista typów wyjść :

- [00] Pożar i włamanie
- [01] Inwersja pożar i włamanie
- [02] Tylko włamanie
- [03] Tylko inwersja włamanie
- [04] Tylko pożar
- [05] Tylko inwersja pożar
- [06] Włączanie
- [07] Inwersja włączanie
- [08] Harmonogram dat
- [09] Alarm zatrzaśk
- [10] Wyjście usterki
- [11] Sygnalizacja towarzysząca
- [12] Gong
- [13] Tylko Monitor linii tel. (MLT)
- [14] MLT i alarm

- [15] Brak komunikacji
- [16] Komunikacja działa
- [17] Przed komunikacją
- [18] Po komunikacji
- [19] Zasilanie COMBUS
- [20] Gotowość
- [21] Alarm z linii
- [22] Śledzenie linii
- [23] Wymuszenie
- [24] Śledzenie brzęczyka
- [25] Sterowanie z DLS
- [26] Czas na wyjście
- [27] Czas na wejście
- [28] Sabotaż linii
- [29] Awaria linii

- [30] Sygnalizacja sabotażu linii
- [31] Sygnalizacja usterki linii
- [32] Włączenie obwodowe
- [33] Włączenie zwykłe
- [34] Alarm z 2P czujki dymu
- [35] Usterka 2P czujki dymu
- [36] Alarm zraszacz
- [37] Usterka czujki przepływu
- [38] Wyjście użytkowe 1
- [39] Wyjście użytkowe 2
- [40] Wyjście użytkowe 3
- [41] Wyjście użytkowe 4
- [42] Wyjście użytkowe 5
- [43] Wyjście użytkowe 6
- [44] Wyjście użytkowe 7

- [45] Wyjście użytkowe 8
- [46] Wyjście policyjne
- [47] Napad
- [48] Usterka linii pożarowych
- [49] Sygn. pożar. ciągły
- [50] Sygn. pożar. modulowany
- [51] Sygn. pożar. kalifornijski
- [52] Sygn. pożar. impulsowy
- [53] Sygn. pożar. stroboskopowy
- [54] Doziemienie
- [55] Usterka systemu pożarowego
- [56] Usterka sygnalizatora Bell
- [57] Status AC
- [58] Pamięć alarmu

◆ Dla PC4204 wer. 2.1 lub wyższa

* PC4010 – 4 podsystemy

PROGRAMOWANIE PC4400

Opcje PC4400**Nr referencyjny [0008]****Szybkość (Baud)****Nr referencyjny [000800]**

<input type="checkbox"/>	300	<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/>	1200
<input type="checkbox"/>	2400	<input type="checkbox"/>	4800		

Sekcja DVAC**Nr referencyjny [000801]****Opcje DVAC****Nr referencyjny [00080100]**

[01]	Kod ID	Fabrycznie = FF	<input type="checkbox"/>	(Wartość 01-FF)
------	--------	-----------------	--------------------------	-----------------

[02]	Wywołanie ogólne	Fabrycznie = FF	<input type="checkbox"/>	(Wartość 00-04)
------	------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

00 = nie odpowiada

01 = odpowiada na wywołanie # 1

02 = odpowiada na wywołanie # 2

03 = odpowiada na oba wywołania

04 = automatyczna selekcja

Identyfikatory DVAC**Nr referencyjny [00080101]****DVAC fabryczne****Nr referencyjny [00080102]**

Uwaga! Moduł PC4400 może pracować jako interfejs RS232 (do drukarki lub komputera) albo sterownik sieci monitoringu po łączach sztywnych DVAC. Aby moduł PC4400 pracował jako interfejs RS232, podczas instalacji modułu opcję „DVAC AKTYWNY” należy ustawić na [N] (Nie).

Wykonaj kopie tej strony jeśli chcesz zaprogramować więcej niż 8 Harmonogramów Dat.

Nr referencyjny

Harmonogramy dat

[001001XXYY]

Wybierz:

- Nr harmonogramu, XX = 02-99
- Interwał, YY = 01-04
- Czas startu (Fabrycznie: 0000, HHMM)

Czas stopu (Fabrycznie: 0000, HHMM)
Wybierz opcje (Fabrycznie: N, N = Nie, T = Tak)

- Niedziela
- Poniedziałek
- Wtorek
- Środa
- Czwartek
- Piątek
- Sobota
- Święto 1
- Święto 2
- Święto 3
- Święto 4
- Autouzbrojenie
- Autorozbrojenie

Nr Harmonogr.
(XX = 02-99)
Interwał (01-04)

	Czas startu (HHMM)	Czas stopu (HHMM)	Dzień (T/N)							Święto (T/N)				Autouzbr. (T/N)	Autorozbr. (T/N)
			N	P	W	Ś	C	P	S	1	2	3	4		
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															
[001001XX01]															
[001001XX02]															
[001001XX03]															
[001001XX04]															

Wykonaj kopie tej strony jeśli chcesz zaprogramować więcej niż 45 dat dla każdej z 4 Grup Świąt.

Nr referencyjny

Harmonogramy świąt

	<i>Data</i> MM/DD/YY	<i>Data</i> MM/DD/YY	<i>Data</i> MM/DD/YY	<i>Data</i> MM/DD/YY	<i>Data</i> MM/DD/YY
<i>Grupa Świąt 01</i> [00100201]	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Grupa Świąt 02</i> [00100202]	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Grupa Świąt 03</i> [00100203]	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Grupa Świąt 04</i> [00100204]	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____

Nr referencyjny

Harmonogramy włączeń i wyłączeń

*Nr Harm. Wł/Wył
(01-50)*

*Nr Harm. Dat
(00-99)*

Podsystem

*1 2 3 4
N N N N*

Fabrycznie:

01

[00100301]	□□	□□□□
[00100302]	□□	□□□□
[00100303]	□□	□□□□
[00100304]	□□	□□□□
[00100305]	□□	□□□□
[00100306]	□□	□□□□
[00100307]	□□	□□□□
[00100308]	□□	□□□□
[00100309]	□□	□□□□
[00100310]	□□	□□□□
[00100311]	□□	□□□□
[00100312]	□□	□□□□
[00100313]	□□	□□□□
[00100314]	□□	□□□□
[00100315]	□□	□□□□
[00100316]	□□	□□□□
[00100317]	□□	□□□□
[00100318]	□□	□□□□
[00100319]	□□	□□□□
[00100320]	□□	□□□□
[00100321]	□□	□□□□
[00100322]	□□	□□□□
[00100323]	□□	□□□□
[00100324]	□□	□□□□
[00100325]	□□	□□□□
[00100326]	□□	□□□□
[00100327]	□□	□□□□
[00100328]	□□	□□□□
[00100329]	□□	□□□□
[00100330]	□□	□□□□
[00100331]	□□	□□□□
[00100332]	□□	□□□□
[00100333]	□□	□□□□
[00100334]	□□	□□□□
[00100335]	□□	□□□□
[00100336]	□□	□□□□
[00100337]	□□	□□□□
[00100338]	□□	□□□□
[00100339]	□□	□□□□
[00100340]	□□	□□□□
[00100341]	□□	□□□□
[00100342]	□□	□□□□
[00100343]	□□	□□□□
[00100344]	□□	□□□□
[00100345]	□□	□□□□
[00100346]	□□	□□□□
[00100347]	□□	□□□□
[00100348]	□□	□□□□
[00100349]	□□	□□□□
[00100350]	□□	□□□□
	□□	□□□□

PRZYCISKI FUNKCYJNE KLAWIATUR

[0012]

Nr referencyjny

Klawiatura 01

P1 [00120101]

P2 [00120102]

P3 [00120103]

P4 [00120104]

P5 [00120105]

Klawiatura 02

P1 [00120201]

P2 [00120202]

P3 [00120203]

P4 [00120204]

P5 [00120205]

Klawiatura 03

P1 [00120301]

P2 [00120302]

P3 [00120303]

P4 [00120304]

P5 [00120305]

Klawiatura 04

P1 [00120401]

P2 [00120402]

P3 [00120403]

P4 [00120404]

P5 [00120405]

Klawiatura 05

P1 [00120501]

P2 [00120502]

P3 [00120503]

P4 [00120504]

P5 [00120505]

Klawiatura 06

P1 [00120601]

P2 [00120602]

P3 [00120603]

P4 [00120604]

P5 [00120605]

Klawiatura 07

P1 [00120701]

P2 [00120702]

P3 [00120703]

P4 [00120704]

P5 [00120705]

Klawiatura 08

P1 [00120801]

P2 [00120802]

P3 [00120803]

P4 [00120804]

P5 [00120805]

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Nr referencyjny

Klawiatura 09

P1 [00120901]

P2 [00120902]

P3 [00120903]

P4 [00120904]

P5 [00120905]

Klawiatura 10

P1 [00121001]

P2 [00121002]

P3 [00121003]

P4 [00121004]

P5 [00121005]

Klawiatura 11

P1 [00121101]

P2 [00121102]

P3 [00121103]

P4 [00121104]

P5 [00121105]

Klawiatura 12

P1 [00121201]

P2 [00121202]

P3 [00121203]

P4 [00121204]

P5 [00121205]

Klawiatura 13

P1 [00121301]

P2 [00121302]

P3 [00121303]

P4 [00121304]

P5 [00121305]

Klawiatura 14

P1 [00121401]

P2 [00121402]

P3 [00121403]

P4 [00121404]

P5 [00121405]

Klawiatura 15

P1 [00121501]

P2 [00121502]

P3 [00121503]

P4 [00121504]

P5 [00121505]

Klawiatura 16

P1 [00121601]

P2 [00121602]

P3 [00121603]

P4 [00121604]

P5 [00121605]

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Opcja (00-26)

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Lista Opcji

- [00] Nieczynny
- [01] Włączenie obwodowe
(Fabr. Przycisk 1)
- [02] Włączenie zwykłe
(Fabr. Przycisk 2)
- [03] Włączenie bez czasu
- [04] Gong wł/wył.
(Fabr. Przycisk 3)
- [05] Test systemu
- [06] Blokowanie linii
- [07] Przegląd usterek
- [08] Pamięć alarmów
- [09] Programowanie kodów użyt.
- [10] Funkcje użytkownika
- [11] Szybkie wyjście
(Fabr. Przycisk 5)
- [12] Włącz wnętrze
- [13] Wyjście użytkowe 1
- [14] Wyjście użytkowe 2
(Fabr. Przycisk 4)
- [15] Wyjście użytkowe 3
- [16] Wyjście użytkowe 4
- [17] Wyjście użytkowe 5
- [18] Wyjście użytkowe 6
- [19] Wyjście użytkowe 7
- [20] Wyjście użytkowe 8
- [21] Wyciszenie usterek
- [22] Wyciszenie sygn. pożarowej
- [23] Reset czujek pożarowych
- [24] Test sygn. pożar
- [25] Test wyjść 4216
- [26] Test instalacji pożarowej

Nr referencyjny

OPCJE URZĄDZEŃ ADRESOWALNYCH U. A.

[001400] **Przełączniki U. A.** *Fabrycznie* *T/N*
 PGM Linia urządzeń adresowalnych ? N

[001401] **Klucz kodowy U. A.** *Fabrycznie*
 Wpisz (00-FF) 00

[001402] **Harmonogramy testu adresowalnych czujek dymu**

Nr referencyjny

Nr Harm. Dat (00-99) <i>Fabr:</i> 01	Podsystem				Nr Harm. Dat (00-99) <i>Fabrycznie: 01</i>	Podsystem			
	1	2	3	4		1	2	3	4
[00140201]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140226]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140202]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140227]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140203]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140228]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140204]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140229]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140205]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140230]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140206]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140231]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140207]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140232]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140208]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140233]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140209]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140234]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140210]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140235]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140211]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140236]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140212]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140237]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140213]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140238]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140214]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140239]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140215]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140240]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140216]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140241]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140217]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140242]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140218]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140243]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140219]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140244]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140220]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140245]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140221]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140246]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140222]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140247]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140223]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140248]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140224]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140249]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[00140225]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[00140250]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr referencyjny

[00140300]

Dodaj U. A.

	<i>Nr Seryjny</i>	<i>Linia (009-064)</i>		<i>Nr Seryjny</i>	<i>Linia (009-064)</i>
001	□□□□□□	□□□□	039	□□□□□□	□□□□
002	□□□□□□	□□□□	040	□□□□□□	□□□□
003	□□□□□□	□□□□	041	□□□□□□	□□□□
004	□□□□□□	□□□□	042	□□□□□□	□□□□
005	□□□□□□	□□□□	043	□□□□□□	□□□□
006	□□□□□□	□□□□	044	□□□□□□	□□□□
007	□□□□□□	□□□□	045	□□□□□□	□□□□
008	□□□□□□	□□□□	046	□□□□□□	□□□□
009	□□□□□□	□□□□	047	□□□□□□	□□□□
010	□□□□□□	□□□□	048	□□□□□□	□□□□
011	□□□□□□	□□□□	049	□□□□□□	□□□□
012	□□□□□□	□□□□	050	□□□□□□	□□□□
013	□□□□□□	□□□□	051	□□□□□□	□□□□
014	□□□□□□	□□□□	052	□□□□□□	□□□□
015	□□□□□□	□□□□	053	□□□□□□	□□□□
016	□□□□□□	□□□□	054	□□□□□□	□□□□
017	□□□□□□	□□□□	055	□□□□□□	□□□□
018	□□□□□□	□□□□	056	□□□□□□	□□□□
019	□□□□□□	□□□□			
020	□□□□□□	□□□□			
021	□□□□□□	□□□□			
022	□□□□□□	□□□□			
023	□□□□□□	□□□□			
024	□□□□□□	□□□□			
025	□□□□□□	□□□□			
026	□□□□□□	□□□□			
027	□□□□□□	□□□□			
028	□□□□□□	□□□□			
029	□□□□□□	□□□□			
030	□□□□□□	□□□□			
031	□□□□□□	□□□□			
032	□□□□□□	□□□□			
033	□□□□□□	□□□□			
034	□□□□□□	□□□□			
035	□□□□□□	□□□□			
036	□□□□□□	□□□□			
037	□□□□□□	□□□□			
038	□□□□□□	□□□□			

[00140301]

Kasuj U.A. (Przyciśnij [*] dla wyboru linii)

[00140302]

U.A. Ustawienia fabryczne (Potwierdzenie [*])

PROGRAMOWANIE PC4820

Wykonaj kopie tej strony jeśli chcesz zaprogramować więcej niż 1 kontroler

[0011] Opcje PC4820 XX = numer modułu 01-16, YY = numer drzwi 01-02

[0011XX] Numer modułu PC4820 [] []

[0011XX00] Typ czytnika Fabrycznie 00 [] []

[0011XX01YY] Wybierz Nr Drzwi: Drzwi 01

[0011XX01YY00] Przełączniki Fabrycznie

Zamek zasilany przy zamknięciu N [] []

REX otwiera zamek T [] []

Sygnalizacja LED włączona T [] []

Zamknięcie po włączeniu N [] []

Zamknięcie po domknięciu drzwi N [] []

Karta + kod N [] []

LED inwersja N [] []

Dwa czytniki N [] []

Drzwi 02

Fabrycznie

N [] []

T [] []

N [] []

N [] []

N [] []

N [] []

1 2 3 4

[0011XX01YY01] Maska włączeń i wyląceń 1 2 3 4

Podsystem [] [] [] []

[0011XX01YY02] Czasy Drzwi:

Czas otwarcia zamka 010 [] [] []

Czas otwarcia drzwi 030 [] [] []

[0011XX01YY03] Przydział linii 000 [] [] []

[0011XX01YY04] Harm. opóźnienia autowłączenia 01 [] []

[0011XX01YY05] Harm. włączenia kartą 01 [] []

[0011XX01YY06] Harm otwarcia zamka 00 [] []

[0011XX01YY07] Harm. detektora wyjścia REX 01 [] []

[0011XX01YY08] Harm. drugiej karty 00 [] []

[0011XX01YY09] Harm. wyląceń kartą 00 [] []

[0011XX01YY10] Poziom dostępu (02-63) Fabrycznie (wszystkie poziomy)[00]

Poziom Dostępu	Nr Harm.	Poziom Dostępu	Nr Harm.	Poziom Dostępu	Nr Harm.	Poziom Dostępu	Nr Harm.	Poziom Dostępu	Nr Harm.	Poziom Dostępu	Nr Harm.
02	[] []	23	[] []	44	[] []	02	[] []	23	[] []	44	[] []
03	[] []	24	[] []	45	[] []	03	[] []	24	[] []	45	[] []
04	[] []	25	[] []	46	[] []	04	[] []	25	[] []	46	[] []
05	[] []	26	[] []	47	[] []	05	[] []	26	[] []	47	[] []
06	[] []	27	[] []	48	[] []	06	[] []	27	[] []	48	[] []
07	[] []	28	[] []	49	[] []	07	[] []	28	[] []	49	[] []
08	[] []	29	[] []	50	[] []	08	[] []	29	[] []	50	[] []
09	[] []	30	[] []	51	[] []	09	[] []	30	[] []	51	[] []
10	[] []	31	[] []	52	[] []	10	[] []	31	[] []	52	[] []
11	[] []	32	[] []	53	[] []	11	[] []	32	[] []	53	[] []
12	[] []	33	[] []	54	[] []	12	[] []	33	[] []	54	[] []
13	[] []	34	[] []	55	[] []	13	[] []	34	[] []	55	[] []
14	[] []	35	[] []	56	[] []	14	[] []	35	[] []	56	[] []
15	[] []	36	[] []	57	[] []	15	[] []	36	[] []	57	[] []
16	[] []	37	[] []	58	[] []	16	[] []	37	[] []	58	[] []
17	[] []	38	[] []	59	[] []	17	[] []	38	[] []	59	[] []
18	[] []	39	[] []	60	[] []	18	[] []	39	[] []	60	[] []
19	[] []	40	[] []	61	[] []	19	[] []	40	[] []	61	[] []
20	[] []	41	[] []	62	[] []	20	[] []	41	[] []	62	[] []
21	[] []	42	[] []	63	[] []	21	[] []	42	[] []	63	[] []
22	[] []	43	[] []			22	[] []	43	[] []		

[0011XX01YY11] Harm. karta z kodem 01 [] []

[0011XX01YY12] Harm otwarcia siła 00 [] []

[0011XX01YY13] Harm. sygn. otwarcia siła 00 [] []

[0011XX01YY14] Harm. otwarcia za długo 00 [] []

[0011XX01YY15] Harm. sygn. otwarcia za długo 00 [] []

Część 3 POZIOM PODSYSTEMU

Nr referencyjny	POZIOM PODSYSTEMU	4	3	2	1	Nr Podsystemu
	Edytuj podsystem					Kod ID Podsystemu
(XX = Podsystem 01-04)						
[0100XX00]	Kod ID Podsystemu					
	<i>Fabrycznie:</i>					
	Kod czterocyfrowy					
	<i>FFFF</i>					
	Kod sześciocyfrowy					
	<i>FFFFFF</i>					
[0100XX01]	Opcje podsystemu					
	<i>Fabrycznie:</i>					
	[F] Włączone					[F] Włączone
	[A] Włączone					[A] Włączone
	[P] Włączone					[P] Włączone
	Pokaż zegar					Pokaż zegar
	Pokaż czas na wyjście					Pokaż czas na wyjście
	Blokowanie z kodem					Blokowanie z kodem
	Autowł/Wyłączenie					Autowł/Wyłączenie
	Autowłączenie z kodem					Autowłączenie z kodem
	Głośna sygn. autowłączenia					Głośna sygn. autowłączenia
	Głośna sygn. załączenia					Głośna sygn. załączenia
	Blokada klawiatury					Blokada klawiatury
	Wyjście nr 1 z kodem					Wyjście nr 1 z kodem
	Wyjście nr 2 z kodem					Wyjście nr 2 z kodem
	Wyjście nr 3 z kodem					Wyjście nr 3 z kodem
	Wyjście nr 4 z kodem					Wyjście nr 4 z kodem
	Wyjście nr 5 z kodem					Wyjście nr 5 z kodem
	Wyjście nr 6 z kodem					Wyjście nr 6 z kodem
	Wyjście nr 7 z kodem					Wyjście nr 7 z kodem
	Wyjście nr 8 z kodem					Wyjście nr 8 z kodem
	[*6] Każdy kod					[*6] Każdy kod
	Klawiatura sygn. wyjście					Klawiatura sygn. wyjście
	Głośna sygn. przy wyjściu					Głośna sygn. przy wyjściu
	Głośna sygn. usterki wyjścia					Głośna sygn. usterki wyjścia
	Ponaglenie na wejście					Ponaglenie na wejście
	Głośna sygn. wejścia					Głośna sygn. wejścia
	Zakończenie opóźnienia wyj					Zakończenie opóź. Wyj
	Pokaż alarmy					Pokaż alarmy
	Status systemu					Status systemu
	Reset czujek wyjście nr 2					Reset czujek wyjście nr 2
	Specjalny czas na wejście					Specjalny czas na wejście
	Sygn. usterki przy wyjściu					Sygn. usterki przy wyjściu
[0100XX0200]	Czasy podsystemu					
	Czas na wejście					
	(000-255 sekund)					Czas na wejście
[0100XX0201]						
	Czas na wyjście					
	(000-255 sekund)					Czas na wyjście
[0100XX0202]						
	Pomocniczy czas na wejście					
	(000-255 sekund)					Pom. czas na wej-
[0100XX0203]						
	Pomocniczy czas na wyjście					
	(000-255 sekund)					Pom. czas na wyj-
[0100XX0204]						
	Zaniechanie włączania					
	(000-255 dni)					Zaniechanie włączania
[0100XX0205]						
	Alert autowłączenia					
	(000-255 minut)					Alert autowłączenia

Nr referencyjny

Przydział linii

(XX = Podsystem 01-04)

[0100XX0300] Dodaj nową linię

[0100XX0301] Zmień linię

[0100XX0302] Usuń linię „LINIA XXX”

Ustawienia fabryczne opcji linii

	Signalizacja głośna	Signalizacja impulsowa	Blokada możliwa	Funkcja gongu	Wymuszenie załączenia	Zerowanie licznika alarmów	Opóźnienie transmisji	Opóźnienie zraszaczy
[00] Standardowa opóźniona	T	N	T	T	N	T	N	N
[01] Pomocnicza opóźniona	T	N	T	T	N	T	N	N
[02] Natychmiastowa	T	N	T	T	N	T	N	N
[03] Wewnętrzna	T	N	T	N	N	T	N	N
[04] Wewnętrzna opóźniona	T	N	T	N	N	T	N	N
[05] Sypialniana	T	N	T	N	T	T	N	N
[06] Opóźniona sypialniana	T	N	T	N	T	T	N	N
[07] Standardowa pożarowa	T	T	N	N	N	N	N	N
[08] Opóźniona pożarowa	T	T	N	N	N	N	N	N
[09] Weryfikowana pożarowa	T	T	N	N	N	N	N	N
[10] Przepływ wody	T	T	N	N	N	N	N	N
[11] Pożarowa nadzoru	N	T	N	N	N	N	N	N
[12] 24 godzinna głośna	T	N	T	N	N	N	N	N
[13] 24 godzinna głośna/brzęczykowa	T	N	T	N	N	N	N	N
[14] 24 godzinna brzęczykowa	T	N	T	N	N	N	N	N
[15] 24 godzinna techniczna	N	N	T	N	N	N	N	N
[16] 24 godzinna gaz	T	N	T	N	N	N	N	N
[17] 24 godzinna grzanie	T	T	N	N	N	N	N	N
[18] 24 godzinna medyczna	N	N	T	N	N	N	N	N
[19] 24 godzinna niebezpieczeństwo	T	N	T	N	N	N	N	N
[20] 24 godzinna woda	T	N	T	N	N	N	N	N
[21] 24 godzinna zamrażarka	T	N	T	N	N	N	N	N
[22] 24 godzinna napadowa	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 godzinna paniki	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] Zatrząsk 24H	T	N	N	N	N	N	N	N
[25] Klucz chwilowy	T	N	N	N	N	N	N	N
[26] Klucz stały	T	N	N	N	N	N	N	N
[27] Wymuszenie DLS	N	N	T	N	T	N	N	N
[28] Nadzór GSM	N	N	T	N	T	N	N	N
[29] Odpowiedź GSM	N	N	T	N	T	N	N	N

Linia	Podsystem				Nazwa linii	Typ linii	Signalizacja głośna	Signalizacja impulsowa	Blokada możliwa	Funkcja gongu	Wymuszenie załączenia	Zerowanie licznika alarmów	Opóźnienie transmisji	Opóźnienie zraszaczy
	1	2	3	4										
001														
002														
003														
004														
005														
006														
007														
008														

MODUŁY ROZSZERZEŃ PC4108A, PC4116, PC4164

009	MODUŁ NR			TYP PC41										
010														
011														
012														
013														
014														
015														
016														

MODUŁY ROZSZERZEŃ PC4108A, PC4116, PC4164

Linia	MODUŁ NR [][]				TYP PC41[][]				Typ linii	Sygnalizacja głosna	Sygnalizacja impulsowa	Blokada możliwa	Funkcja gongu	Wymuszenie załączenia	Zerowanie licznika dźwięków	Opóźnienie transmisji	Opóźnienie zraszaczy
	Podsystem				Nazwa linii												
	1	2	3	4													
049	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
050	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
051	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
052	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
053	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
054	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
055	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
056	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Linia	MODUŁ NR [][]				TYP PC41[][]				Typ linii	Sygnalizacja głosna	Sygnalizacja impulsowa	Blokada możliwa	Funkcja gongu	Wymuszenie załączenia	Zerowanie licznika dźwięków	Opóźnienie transmisji	Opóźnienie zraszaczy
	Podsystem				Nazwa linii												
	1	2	3	4													
057	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
058	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
059	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
060	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
061	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
062	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
063	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
064	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Nr referencyjny**Nazwa podsystemu** *(Fabrycznie: Podsystem X, Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)*[01000104] Nazwa podsystemu 1 [01000204] Nazwa podsystemu 2 [01000304] Nazwa podsystemu 3 [01000404] Nazwa podsystemu 4

[0] wyczyść ekran [2] zmiana liter [4] Wyjście bez zapisu
 [1] kasuj do końca [3] Znaki ASCII [5] Zapisz

PODSYSTEM 1

[01000105]

Harmonogram poziomu dostępu *(Fabrycznie 01)*

Poziom	Nr Harm.	Poziom	Nr Harm.	Poziom	Nr Harm.	Poziom	Nr Harm.	Poziom	Nr Harm.	Poziom	Nr Harm.
(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)
02	<input type="text"/>	13	<input type="text"/>	24	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	53	<input type="text"/>	54	<input type="text"/>
03	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>	25	<input type="text"/>	35	<input type="text"/>	54	<input type="text"/>	55	<input type="text"/>
04	<input type="text"/>	15	<input type="text"/>	26	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>	55	<input type="text"/>	56	<input type="text"/>
05	<input type="text"/>	16	<input type="text"/>	27	<input type="text"/>	37	<input type="text"/>	56	<input type="text"/>	57	<input type="text"/>
06	<input type="text"/>	17	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	57	<input type="text"/>	58	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>	29	<input type="text"/>	39	<input type="text"/>	58	<input type="text"/>	59	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	19	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>	59	<input type="text"/>	60	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	31	<input type="text"/>	41	<input type="text"/>	60	<input type="text"/>	61	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	21	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	61	<input type="text"/>	62	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>	33	<input type="text"/>	43	<input type="text"/>	62	<input type="text"/>	63	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	23	<input type="text"/>								

Nazwy wyjść użytkowych *(Fabrycznie: Podsystem X, Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji)*[0100010601] Wyjście użytkowe nr 1 [0100010602] Wyjście użytkowe nr 2 [0100010603] Wyjście użytkowe nr 3 [0100010604] Wyjście użytkowe nr 4 [0100010605] Wyjście użytkowe nr 5 [0100010606] Wyjście użytkowe nr 6 [0100010607] Wyjście użytkowe nr 7 [0100010608] Wyjście użytkowe nr 8

[0] wyczyść ekran [2] zmiana liter [4] Wyjście bez zapisu
 [1] kasuj do końca [3] Znaki ASCII [5] Zapisz

PODSYSTEM 2

[01000205] Harmonogram poziomu dostępu (*Fabrycznie 01*)

<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>	<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>	<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>	<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>	<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>	<i>Poziom</i>	<i>Nr Harm.</i>
(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)	(00-99)
02	██	13	██	24	██	34	██	53	██	54	██
03	██	14	██	25	██	35	██	54	██	55	██
04	██	15	██	26	██	36	██	55	██	56	██
05	██	16	██	27	██	37	██	56	██	57	██
06	██	17	██	28	██	38	██	57	██	58	██
07	██	18	██	29	██	39	██	58	██	59	██
08	██	19	██	30	██	40	██	59	██	60	██
09	██	20	██	31	██	41	██	60	██	61	██
10	██	21	██	32	██	42	██	61	██	62	██
11	██	22	██	33	██	43	██	62	██	63	██
12	██	23	██								

Nazwy wyjść użytkowych (*Fabrycznie: Podsystem X, Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji*)

[0100020601]	Wyjście użytkowe nr 1	██
[0100020602]	Wyjście użytkowe nr 2	██
[0100020603]	Wyjście użytkowe nr 3	██
[0100020604]	Wyjście użytkowe nr 4	██
[0100020605]	Wyjście użytkowe nr 5	██
[0100020606]	Wyjście użytkowe nr 6	██
[0100020607]	Wyjście użytkowe nr 7	██
[0100020608]	Wyjście użytkowe nr 8	██

[0] wyczyść ekran
[1] kasuj do końca

[2] zmiana liter
[3] Znaki ASCII

[4] Wyjście bez zapisu
[5] Zapisz

PODSYSTEM 4

Harmonogram poziomu dostępu (*Fabrycznie 01*)

[01000405]	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)	Poziom (00-99)	Nr Harm. (00-99)
	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13
	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14
	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15
	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16
	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17
	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18
	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19
	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20
	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21
	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22
	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23

Nazwy wyjść użytkowych (*Fabrycznie: Podsystem X, Przyciśnij [*] dla wyboru poniższych opcji*)

[0100040601]	Wyjście użytkowe nr 1	_____
[0100040602]	Wyjście użytkowe nr 2	_____
[0100040603]	Wyjście użytkowe nr 3	_____
[0100040604]	Wyjście użytkowe nr 4	_____
[0100040605]	Wyjście użytkowe nr 5	_____
[0100040606]	Wyjście użytkowe nr 6	_____
[0100040607]	Wyjście użytkowe nr 7	_____
[0100040608]	Wyjście użytkowe nr 8	_____

[0] wyczyść ekran
[1] kasuj do końca

[2] zmiana liter
[3] Znaki ASCII

[4] Wyjście bez zapisu
[5] Zapisz

[0101]

KASUJ PODSYSTEM

„Podsystem X” (X = 1-4), [*] aby skasować nazwę podsystemu.

[0102]

KOPIUJ PODSYSTEM (Kopiowanie danych)

Z Podsystemu? „Podsystem X” (X = 1-4).

Do Podsystemu „Podsystem X” (X = 1-4).

Dodatek A Tabela znaków ASCII

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	a	q	▣	ア	チ	△	ä	9
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	b	r	▤	イ	ツ	×	ß	0
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	c	s	▥	ウ	テ	ε	è	*
035	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	d	t	▦	I	ト	†	Ɔ	Ω
036	052	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	e	u	▧	オ	ナ	¡	ç	Ü
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	f	v	▨	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	g	w	▩	キ	ヌ	ラ	g	π
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(8	H	X	h	x	▪	ク	ネ	リ	Ɔ	×
040	056	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	i	y	▫	ケ	ノ	ル	·	υ
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	j	z	▬	コ	ハ	レ	j	≠
042	058	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[k	[▮	サ	ヒ	ロ	*	≡
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
,	<	L	¥	l		▯	シ	フ	ワ	¢	≡
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
-	=	M]	m]	▰	ス	ハ	ン	£	÷
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
.	>	N	^	n	+	▱	セ	ホ	ヴ	¤	
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_	o	+	▲	ソ	マ	▣	ö	■
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255

Polskie znaki

	Ć	Ę	Ł	Ń	Ó	Ś	Ż
	001	002	003	004	005	006	007
Ą	Ć	Ę	Ł	Ń	Ó	Ś	Ż
008	009	010	011	012	013	014	015

AAT Holding sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 0 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Mieszkańska 18/1, 30-313 Kraków
tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77
e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

Lublin

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 659, 81-855 Sopot
tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław